

Használati útmutató

A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott ASP típusú digitális mérleghez.



Használati útmutató

A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott ASP típusú digitális mérleghez.

Kérjük, a mérleg üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót.

Figyelmeztetés:

- A mérleget stabil, síkfelületen kell elhelyezni. A vízszintes helyzetet a mérleg alján található négy csavaros lábbal kell beállítani.
- A mérleg üzembe helyezése előtt a beépített akkumulátort töltsse fel.
- A mérleg tálcáját bekapcsolás előtt kell a mérőkeretre feltenni. Ezután üres tálcával kell bekapcsolni a készüléket. A mérni kívánt tárgyakat a tálca közepére helyezze, nagyobb tárgy esetén törekedni kell arra, hogy a tálca közepén legyen a tárgy súlypontja!
- Kérjük, tartsa mérleget száraz helyen, ne tegye ki közvetlen napsütésnek, túl magas vagy alacsony hőmérsékletnek, ne tartsa magas páratartalmú, poros vagy rázkódó helyen!
- Ne tároljon a mérlegen nehéz tárgyat, mert az tönkretelheti a mérőcellát!
- Stabil feszültségű hálózaton működtesse a mérleget, mivel magasabb vagy alacsonyabb feszültség tönkretelheti a készüléket!
- Húzza ki a mérleg csatlakozóját az elektromos hálózathoz, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket!
- A mérleget enyhén nedves törlőkendővel tisztítsa!
- Tartsa a mérleget tisztán és szárazon!

Kijelzőn található feliratok:


„ZERO” és „NET”

Baloldalon a kurzor (◀) a „ZERO” feliratnál jelenik meg, a mérleg null-pont állapotban van. A kurzor (◀) a „NET” feliratnál jelenik meg, a tára súly levonásra került.

„100g” és „kg”

Jobboldalon a kurzor (▶) az aktuálisan használt mértékegységnél jelenik meg.

Alacsony akkumulátor feszültség:

Az LCD kijelzőn a  kifejezés jelenik meg, a mérleg alacsony akkufeszültség üzemmódban üzemel.

Nyomógombok:

0-9

Tartsa nyomva a (0) gombot, ha a kijelzőn a 6.1-6.5 számtartomány jelenik meg a mérleg megfelelő akkumulátor feszültség mellett üzemel, ha a jelzett érték kevesebb, mint 5.5 a készülék alacsony akkumulátor feszültséget jelez.



Tartsa nyomva a ● gombot kijelző háttérvilágításának be- és kikapcsolásához.

CE

Nyomja meg a CE gombot, ha törölni szeretné az egységárat.

ZERO

A gomb megnyomásával súly lenullázódik.

TARE

Nyomja meg a gombot mérés módban, ha a súly kisebb, mint a tára tartomány, a kijelzőn 0 jelenik meg és az LCD kijelzőn a net feliratnál a kurzor megjelenik.

CHANGE

Ennek a gombnak a segítségével kiszámíthatja visszajáró összeget.

Példa: A fizetendő összeg 80 Ft és vásárló 100 Ft-ot ad. Nyomja meg a „CHANGE” gombot, majd írja be a kapott összeget. Az LCD kijelzőn a következő jelenik meg:

WEIGHT: 100 (fizetett összeg)
UNIT PRICE: 80 (fizetendő összeg)
TOTAL PRICE: 20 (visszajáró összeg)

UNIT

Nyomja meg a „UNIT” gombot, az LCD kijelzőn megjelenik a „CH9” felirat. Az „1”, „2” gombokkal válassza ki a mértékegységet:

1 – kg

2 – 100g

PLU

A mérleg memóriájában 100 egységár tárolható, melyet a „PLU” gomb segítségével hívhat elő.

Példa 1: A termék egységára 100 Ft, amelyet PLU11 memóriába szeretne elmenteni.

- Írja be a nyomógombok segítségével az egységárat: 100
- Nyomja meg PLU gombot egyszer, majd nyomja meg az 1-es gombot.
- Hosszan nyomja meg az 1-es gombot, ameddig sípolást nem hall.
- A PLU11 alatt tárolt egységár (100 Ft) előhívásához nyomja meg a PLU-1-1 gombokat. A kijelzőn megjelenik a tárolt egységár.

Példa 2: A termék egységára 150 Ft, amelyet PLU25 memóriába szeretne elmenteni.

- Írja be a nyomógombok segítségével az egységárat: 150
- Nyomja meg PLU gombot egyszer, majd nyomja meg az 2-es gombot.
- Hosszan nyomja meg az 5-ös gombot, ameddig sípolást nem hall.
- A PLU25 alatt tárolt egységár (150 Ft) előhívásához nyomja meg a PLU-2-5 gombokat. A kijelzőn megjelenik a tárolt egységár.

M1-M3

A készülék memóriájából 3 egységár az M1, M2, M3 nyomógombokkal közvetlenül előhívható.

Példa: A termék egységára 100 Ft, amelyet az M2 memóriába szeretne elmenteni.

- Írja be a nyomógombok segítségével az egységárat: 100
- Hosszan nyomja meg az M2 gombot, ameddig sípolást nem hall.
- Az M2 alatt tárolt egységár (100 Ft) előhívásához nyomja meg az M2 gombot.

A kijelzőn megjelenik a tárolt egységár.